

Uputstvo za korišćenje Prisluškivač u punjaču Stealth 1200

O uređaju: Pravilno rukovanje i aktivacija



1. Ubacivanje SIM kartice:

- **Pažljivo umetanje:**
 - Umetnite SIM karticu **pravilno i pažljivo**, prema uputstvima ili oznakama na uređaju.
 - **Upozorenje:** Nepravilno umetanje može oštetiti **čitač SIM kartice**, što može uticati na funkcionalnost uređaja.
 - **Ilustracija:** Pratite prikaz na slici za ispravno postavljanje kartice.

2. Aktivacija uređaja:

- **Pozivanje sa mobilnog telefona:**
 - Da biste aktivirali uređaj, pozovite broj SIM kartice ubačene u uređaj.
 - **Jednostavno rukovanje:** Pozivom se uređaj automatski uključuje i počinje sa radom.

Napomena: Uverite se da SIM kartica ima aktivnu mrežu i dovoljno kredita pre umetanja i aktivacije uređaja. Pravilno rukovanje osigurava dugotrajnu funkcionalnost.

Mrežni operateri: Pravilna upotreba SIM kartica

1. Kompatibilnost:

- Uređaj je kompatibilan sa **svim SIM karticama širom sveta**, osim u nekoliko izuzetnih slučajeva.

2. Preporuka za izbor SIM kartice:

- Ubacite SIM karticu sa **brojem koji nije poznat drugima**, kako biste izbegli slučajne pozive na taj broj i osigurali nesmetan rad uređaja.

3. Aktivacija nove SIM kartice:

- Ako koristite novu SIM karticu, prvo je potrebno da je aktivirate:
 - **Postupak aktivacije:**
 - Ubacite SIM karticu u telefon.
 - Pozovite operatera i pratite uputstva za aktivaciju.

4. Signal na lokaciji:

- Za ispravan rad uređaja, neophodno je da lokacija ima **dobar signal mrežnog operatera** čija je SIM kartica ubačena u uređaj.
 - Loš signal može ometati funkcionalnost uređaja.
-

5. Rešavanje problema sa signalom:

- Ako uređaj ne može da uspostavi vezu sa trenutnim operaterom:
 - Isprobajte SIM karticu drugog operatera koji ima bolji signal na toj lokaciji.
-

Napomena:

Pravilno odabran operater i aktivna SIM kartica ključni su za pouzdan rad uređaja. Pre upotrebe proverite stanje signala i funkcionalnost SIM kartice.

Kako osigurati najbolju jasnoću zvuka

1. Pravilno postavljanje uređaja:

- **Optimalna pozicija:**
 - Postavite uređaj na visinu između **1 i 1,5 metara od poda**.
 - **Usmeravanje mikrofona:**
 - Mikrofon na uređaju treba biti usmeren ka **izvoru zvuka**.
 - **Izbegavanje prepreka:**
 - Uređaj ne sme biti zatvoren u kutiju ili drugi zatvoreni prostor, jer to može smanjiti jasnoću zvuka.
-

2. Podesite jačinu zvuka:

- Na svom mobilnom telefonu podesite **jačinu zvuka zvučnika na maksimalni nivo** za najbolji kvalitet slušanja.
-

3. Korišćenje slušalica:

- Preporučuje se upotreba **slušalica** na mobilnom telefonu kako biste dodatno poboljšali kvalitet zvuka, posebno u bučnim okruženjima.
-

4. Izbegavanje smetnji:

- Držite uređaj barem **1 metar udaljen od televizora, zvučnika, Wi-Fi rutera i drugih elektronskih uređaja** kako biste sprečili nastanak šuma u slušalicama.
-

5. Smanjenje buke:

- Ako je moguće, **smanjite nivo buke u prostoriji** ili premestite uređaj u prostoriju bez pozadinske buke kako biste poboljšali kvalitet zvuka.
-

Napomena: Pažljivo postavljanje i prilagođavanje uređaja značajno povećavaju jasnoću i kvalitet zvuka u različitim okruženjima.

Napredne funkcije uređaja

1. Vezivanje uređaja na određeni broj telefona:

- **Kako aktivirati:**
 - Pošaljite SMS poruku sa sadržajem **QQQ** na broj SIM kartice ubačene u uređaj.
 - **Funkcionalnost:**
 - Ova opcija omogućava:
 - Primanje lokacije uređaja.
 - Automatsko pozivanje povezanog broja.
 - **Potvrda:**
 - Nakon slanja poruke, dobićete povratni SMS:
"Set: Bind number: +3816xxxxxx successfully"
-

2. Aktivacija automatskog poziva na zvuk iznad 40 dB:

- **Kako aktivirati:**
 - Pošaljite SMS poruku sa sadržajem **FFF** na broj SIM kartice ubačene u uređaj.
 - **Funkcionalnost:**
 - Kada uređaj detektuje zvuk jačine iznad 40 dB, automatski će Vas pozvati, omogućavajući da se uživo uključite i slušate.
 - **Potvrda:**
 - Nakon slanja poruke, dobićete povratni SMS:
"DT: Set voice monitoring, voice callback and sound sensitivity successfully: 80"
-

3. Slanje GPRS lokacije:

- **Kako aktivirati:**
 - Pošaljite SMS poruku sa sadržajem **GGG** na broj SIM kartice ubačene u uređaj.
 - **Funkcionalnost:**
 - Uređaj će poslati približnu lokaciju bazne stanice na koju je povezana SIM kartica.
 - **Potvrda:**
 - Dobićete povratni SMS sa **Google Maps linkom**, koji prikazuje približnu lokaciju uređaja.
-

4. Resetovanje uređaja:

- **Kako izvršiti resetovanje:**
 - Pošaljite SMS poruku sa sadržajem **DDD** na broj SIM kartice ubačene u uređaj.
 - **Funkcionalnost:**
 - Ova opcija resetuje sve zadatke i omogućava ponovno podešavanje funkcija, uključujući broj za automatsko pozivanje.
 - **Potvrda:**
 - Nakon slanja poruke, dobićete povratni SMS:
"Reset all task ok"
-

Napomena: Ove funkcije omogućavaju naprednu kontrolu uređaja i personalizaciju njegovih opcija za maksimalnu praktičnost i efikasnost.

Ušteda kredita mobilnog telefona

1. Korišćenje SIM kartica istog operatera:

- Ako u uređaj ubacite **Yettel karticu**, pozive upućujte sa **Yettel broja**.
- **Zašto je ovo važno:**
 - Operateri često nude velike popuste za razgovore unutar iste mreže, čime možete značajno smanjiti troškove komunikacije.

2. Informacije o popustima:

- Za detaljne informacije o aktuelnim **popustima** i **tarifama**, kontaktirajte **Call centar operatera**.
- Operater može pružiti precizne podatke o uštedama za razgovore unutar svoje mreže.

Napomena: Planiranje poziva u skladu sa mrežom operatera omogućava bolju kontrolu troškova i optimalno korišćenje kredita.

- . 063 9863 Yettel
- . 064 789 MTS

Kontakt podrška:

email: sales@spytech.rs

telefon: +381640501007

+381640504007